

Inhaber	Stefan Rupp
Anschrift	Im Riegel 27 73450 Neresheim
Kommunikation	tel+49 (0)7326 964426-0 fax+49 (0)7326 964426-99
Internet	www.wantec.de service@wantec.de
Bankverbindung	VR-Bank Aalen Konto 24111007 Blz 61490150
Finanzamt Aalen	USt-Id Nr. DE211259721 Steuer Nr. 50370/26342

## DoorEntry Monolith DECT Quick-Start Guide

### Montage der Ausseneinheit:

Entfernen Sie die 4 Schrauben der Frontplatte mit dem beiliegenden Spezialtorx.  
Stecken Sie die Verbindungsleitung aus und nehmen Sie die Frontplatte ab.  
Entfernen Sie die Schraube ca. 4 cm unter dem Lautsprecher, nun können Sie die Kunststoffplatte abnehmen.  
Schrauben Sie die TFE an die Wand und verbinden Sie die Kabel der Inneneinheit mit der Ausseneinheit.

### Belegung der Klemmleiste

Line 1	Line 2	GND	NO	COM	NC	NO	COM	NC	12V AC/DC	12V AC/DC	CAM out	CAM GND
a/b 1	a/b 2	Erde	Relais Schliesser	Relais Masse	Relais Öffner	Leer	Leer	Leer	12V +/-	12V +/-	Leer	Leer

Klemme 1 und 2 / Gelb-weiss LINE die Polung ist egal  
Klemme 9 und 10 / Rot-schwarz 12V AC/DC die Polung ist egal  
Klemme 4 und 5 / Relais für Türöffner

### DIP-Switches auf der rechten Seite

- 1 nur für Service, muß auf OFF stehen
- 2 Heizung, bei Montage an Orten mit hoher Feuchtigkeit aktivieren

Auf der Rückseite der Kunststoffplatte entfernen Sie die 4 Schrauben der LED-Beleuchtung.  
Nun können Sie das Beschriftungsschild anbringen. Fixieren Sie dies gegen Verrutschen bei der Montage mit einem Klebestreifen.  
Schrauben Sie die LED Beleuchtung wieder auf, dadurch wird das Beschriftungsschild fixiert.  
Stecken Sie das rot-schwarze Kabel am LED-Modul ein.  
Führen Sie das Kabel der Klingel durch das runde Loch nach aussen. Je nach Verbindung werden verschiedene Teilnehmer gerufen.  
Gerade eingesteckt rot-schwarz auf rot-schwarz ruft alle Interne Teilnehmer (Sammelruf)  
Versetzt eingesteckt rot-schwarz auf rot-gelb ruft Teilnehmer Intern1  
Achten Sie darauf kein Kabel einzuklemmen und schrauben Sie die Kunststoffabdeckung wieder fest, ziehen Sie die Schraube leicht an, am besten mit 2 Fingern den Schraubenzieher drehen.  
Stecken Sie den Stecker des Klingelknopfs zusammen und schieben Sie diesen nach links oder rechts unter die Abdeckung.  
Setzen Sie die Frontplatte auf und ziehen Sie die vier Schrauben an.

Inhaber	Stefan Rupp
Anschrift	Im Riegel 27 73450 Neresheim
Kommunikation	tel+49 (0)7326 964426-0 fax+49 (0)7326 964426-99
Internet	www.wantec.de service@wantec.de
Bankverbindung	VR-Bank Aalen Konto 24111007 Blz 61490150
Finanzamt Aalen	USt-Id Nr. DE211259721 Steuer Nr. 50370/26342

Programmieren der Inneneinheit:

Stecken Sie ein Programmiertelefon in die Inneneinheit, benutzen Sie wenn nötig den beiliegenden Adapter.

Stecken Sie den Netzstecker der Inneneinheit in eine 240V Steckdose, die Programmierung kann nur in den ersten 10 Minuten nach Einstecken erfolgen.

Heben Sie den Hörer des Programmiertelefons ab und legen Sie diesen nicht mehr auf, und wählen Sie \*\*9 Sie hören einen Bestätigungston. Wählen Sie 050000#. Sie hören einen Bestätigungston. Nun drücken Sie die Anmelde Taste am Gigaset für 10-30 Sekunden bis Sie einen weiteren Bestätigungston hören.

Nun wählen Sie 10000#. Sie hören einen Bestätigungston. Drücken Sie wieder die Anmelde Taste auf Ihrem Gigaset für min. 10Sek. und warten Sie auf den Bestätigungston.

Legen Sie den Hörer der Programmiertelefons auf und heben Sie diesen wieder ab. Wählen Sie \*\*9. Daraufhin wählen Sie 60#. Sie hören einen Bestätigungston. Rufen Sie nun von Ihrem Mobilteil mit der niedrigsten Nummer (idR. Intern1) das Mobilteil mit der höchsten Nummer (Intern 3 -6) an. Sie hören nach einer kurzen Zeit einen weiteren Bestätigungston.

Der höchste Internteilnehmer ist nun der Türruf, der zweithöchste der Türöffner.

Legen Sie den Hörer des Programmiertelefons auf.

Bedienung:

Nach einem Anruf der Türe ( internx ruft) können Sie mit der Türe sprechen. Zum Türeöffnen legen Sie auf und bauen ein neues Gespräch mit dem Türöffner auf ( Intern x anrufen).

Die Türe wird geöffnet und die Gesprächsverbindung bleibt bestehen.

Ein Türeöffnen ist nur 60 Sekunden nach dem Türruf möglich.

Eine ausführliche technische Beschreibung finden Sie unter [www.wantec.de](http://www.wantec.de) im Bereich Service